

LED spotlight for installations in gardens or driveways



AL + PMMA



IT Apparecchio di illuminazione a LED in alluminio anticorrosivo con finitura satinata brillante e PMMA satinato. Grado di protezione IP66. Dimensioni massime: diametro 55 mm x altezza 800, base 95 mm. Con 30 o 60 Led SMD 0,20W nei colori indicati in tabella, con alimentazione diretta a 230V ac mediante alimentatore incluso all'interno. Luce a 180° (30 led) o 360° (60 led). Per l'illuminazione di accento in parcheggi, vialetti e aree esterne in genere.

EN LED lighting device in anticorrosive aluminium with bright satin finish and satin PMMA. Protection degree IP66. Maximum dimensions: diameter 55 mm x height 800 mm, base 95 mm. With 30 or 60 LEDs SMD 0,20W in the colours listed in the table, with direct power supply at 230V ac through power supply included inside. Light at 180° (30 LEDs) or 360° (60 LEDs). For the emphatic lighting of parking lots, walkways and outdoor areas in general.

FR Appareil d'illumination à LED en anticorrosif aluminium avec finition satinée brillante et PMMA satiné. Degré de protection IP66. Dimensions maximales : diamètre 55 mm x hauteur 800 mm, base 95 mm. Avec 30 ou 60 LEDs SMD 0,20W, disponible dans les couleurs indiquées dans la table avec alimentation directe à 230V ac parmi alimentateur inclus à l'intérieur. Lumière à 180° (30 LEDs) ou 360° (60 LEDs). Pour une illumination emphatique des parcs de stationnement, des allées et des aires extérieures en général.

DE LED-Beleuchtungsgerät aus antikorrosivem Aluminium mit strahlender satiniertem Vollendung und aus satiniertem PMMA. Schutzart IP66. Maximale Abmessungen: Durchmesser 55 mm x Höhe 800 mm, Basis 95 mm. Mit 30 oder 60 LEDs SMD 0,20W, verfügbar in den in der Tabelle gezeigten Farben, mit direkte 230V ac-Versorgung. Die Versorgung erfolgt durch Netzteil, der innerhalb des Spots enthalten ist. 180° (30 LEDs) oder 360° (60 LEDs) Licht. Für eine emphatische Beleuchtung von Parkplätze, Spazierwege und Außenbereiche im Allgemeinen.

Article	Light source	Light colour	Wattage	Tension
TO30800	6 W POW-LED warm white	3000K	30 X 0,20 W 540 lumen	230V ac
TO30801	6 W POW-LED cold white	5700K	30 X 0,20 W 660 lumen	230V ac
TO30805	6 W POW-LED natural white	4000K	30 X 0,20 W 540 lumen	230V ac
TO60800	12 W POW-LED warm white	3000K	60 X 0,20 W 1080 lumen	230V ac
TO60801	12 W POW-LED cold white	5700K	60 X 0,20 W 1320 lumen	230V ac
TO60805	12 W POW-LED natural white	4000K	60 X 0,20 W 1080 lumen	230V ac

IT INSTALLAZIONE: Tracciare tre punti in prossimità dei fori della base dell'apparecchio sul pavimento dove verrà installato (per installazioni in giardino o simili, occorre predisporre una buona base solida, ad esempio in legno o in cemento, dove fissare il faro), forare e predisporre i tasselli (non forniti nella confezione). Posizionare l'apparecchio e fissare in modo saldo e sicuro mediante apposite viti.

EN INSTALLATION: On the floor where it will be installed, draw three points near the base holes of the device (for installations in gardens or similar areas, it is necessary to foresee a good solid base, for example in wood or concrete, where the spot must be fixed), pierce and prepare the plugs (not included in the package). Place the device and solidly fix it with appropriate screws.

FR INSTALLATION: Sur le sol où il sera installé, dessinez trois points près des trous à la base de l'appareil (pour installations en jardins ou zones similaires, il faut préparer une bonne base solide, par exemple en bois ou en béton, où l'appareil doit être fixé), percez et préparez les chevilles (pas inclus dans la confection). Placez et fixez solidement l'appareil avec vis appropriées.

DE INSTALLATION: Auf dem Boden, wo es installiert werden soll, zeichnen Sie drei Punkte in der Nähe von den Löchern an der Basis des Geräts (für Installationen in Gärten oder in ähnlichen Bereiche ist es notwendig, einen guten festen Boden vorzubereiten, zum Beispiel aus Holz oder Beton, wo das Gerät zu befestigen ist), bohren und bereiten Sie die (nicht im Packet enthaltenen) Einsatzstücke vor. Platzieren und fixieren Sie das Gerät mit geeigneten Schrauben fest.

